

### COURANTS DE POINTE RMS SYMÉTRIQUES APPARENT

**Table 1 - Fusibles A4BQ de Classe L à 600VCA, facteur de puissance de 15%**

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères																					
	Par calibre de fusible en ampères																					
	601		800		1000		1200		1600		2000		2500		3000		4000		5000		6000	
	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$
10,000	7.4	17	8.7	20	10	23	10	23	10	23	10	23	10	23	10	23	10	23	10	23	10	23
15,000	8.3	19	10	23	12	27	13	30	15	35	15	35	15	35	15	35	15	35	15	35	15	35
20,000	9.1	21	11	25	13	29	14	33	17	39	20	46	20	46	20	46	20	46	20	46	20	46
25,000	9.8	23	12	27	13	31	15	35	18	42	22	50	25	58	25	58	25	58	25	58	25	58
30,000	10	24	13	29	14	33	16	37	20	45	23	53	29	66	30	69	30	69	30	69	30	69
35,000	11	25	13	30	15	35	17	39	20	47	24	56	30	69	35	81	35	81	35	81	35	81
40,000	12	27	14	32	16	37	18	41	21	49	25	58	31	72	36	83	40	92	40	92	40	92
50,000	13	29	15	34	17	40	19	44	23	53	27	63	34	78	39	89	48	111	50	115	50	115
60,000	13	30	16	36	18	42	20	47	25	57	29	67	36	83	41	94	51	118	60	138	60	138
80,000	14	33	17	40	20	46	23	52	27	62	32	73	40	91	45	104	57	130	67	153	77	176
100,000	16	36	19	43	22	50	24	56	29	67	34	79	43	98	49	112	61	140	72	165	83	190
150,000	18	41	21	49	25	57	28	64	33	77	39	90	49	112	56	128	70	160	82	189	94	217
200,000	20	45	24	54	27	63	31	71	37	84	43	100	53	123	61	141	77	176	90	208	104	239

**Table 2 - Fusibles A4BY de Classe L à 600VCA, facteur de puissance de 15%**

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères																	
	Par calibre de fusible en ampères																	
	601		800		1000		1200		1600		2000		2500		3000		4000	
	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$
15,000	11	24	13	29	15	35	15	35	15	35	15	35	15	35	15	35	15	35
20,000	12	26	14	32	16	37	19	43	20	46	20	46	20	46	20	46	20	46
25,000	13	29	15	34	18	40	20	46	24	55	25	58	25	58	25	58	25	58
30,000	13	30	16	36	19	43	21	49	25	58	29	67	30	69	30	69	30	69
35,000	14	32	17	38	20	45	23	52	27	61	30	70	33	76	35	81	35	81
40,000	15	34	17	40	21	47	24	54	28	64	32	73	35	79	37	86	40	92
50,000	16	36	19	43	22	51	25	58	30	68	34	78	37	86	41	95	50	115
60,000	17	38	20	45	24	54	27	62	31	72	37	84	40	91	44	100	53	121
80,000	18	42	22	50	26	59	29	67	35	80	40	92	44	100	48	110	58	133
100,000	20	45	24	54	28	64	32	73	38	87	43	99	47	108	52	119	62	143
150,000	23	52	27	62	32	73	37	84	43	99	49	113	54	123	59	137	73	167
200,000	25	56	29	67	35	80	40	91	48	110	54	123	59	136	65	150	79	181

**Table 3 - Fusibles A4BT de Classe L à 600VCA, facteur de puissance de 15%**

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères									
	Par calibre de fusible en ampères									
	800		1000		1200		1600		2000	
	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$
15,000	14	33	15	35	15	35	15	35	15	35
20,000	16	36	18	41	20	46	20	46	20	46
25,000	17	39	19	45	22	50	25	58	25	58
30,000	18	41	21	48	23	54	28	63	30	69
35,000	19	43	22	50	25	56	29	67	34	79
40,000	20	45	23	52	26	59	30	70	35	81
50,000	21	49	25	56	28	63	33	75	38	87
60,000	23	52	26	60	29	67	35	80	40	93
80,000	25	57	29	66	32	74	38	88	44	102
100,000	27	62	31	71	35	80	41	95	48	110
150,000	31	70	35	81	40	92	47	109	55	126
200,000	34	78	39	89	44	101	52	120	60	139

COURANTS DE POINTE RMS SYMÉTRIQUES APPARENT

Table 4 - Fusibles A6K de Classe RK1 à 600VCA, facteur de puissance de 15%

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères											
	Par calibre de fusible en ampères											
	30		60		100		200		400		600	
	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p
5,000	.63	1.4	1.4	3.2	2.0	4.6	3.2	7.4	4.6	11	5.0	11.5
10,000	.80	1.8	1.7	3.9	2.6	6.0	4.0	9.2	5.8	13	7.5	17
15,000	.91	2.1	2.0	4.6	2.9	6.7	4.6	11	6.7	15	8.6	20
20,000	1.0	2.3	2.2	5.1	3.2	7.4	5.0	12	7.4	17	9.5	22
25,000	1.1	2.5	2.4	5.5	3.5	8.1	5.4	12	7.9	18	10	23
30,000	1.2	2.6	2.5	5.8	3.7	8.5	5.8	13	8.4	19	11	25
35,000	1.2	2.8	2.6	6.0	3.9	9.0	6.1	14	8.9	20	11	26
40,000	1.3	2.9	2.8	6.4	4.1	9.4	6.3	14	9.3	21	12	27
50,000	1.4	3.1	3.0	6.9	4.4	10	6.8	16	10	23	13	30
60,000	1.4	3.3	3.2	7.4	4.7	11	7.3	17	11	24	14	32
80,000	1.6	3.7	3.5	8.1	5.1	12	8.0	18	12	27	15	35
100,000	1.7	3.9	3.7	8.5	5.5	13	8.6	20	13	29	16	37
150,000	2.0	4.5	4.4	9.9	6.3	14	9.9	23	14	33	19	43
200,000	2.2	4.9	4.7	11	7.0	16	11	25	16	37	20	47

Table 5 - Fusibles A6D de Classe RK1 à 600VCA, facteur de puissance de 15%

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères											
	Par calibre de fusible en ampères											
	30		60		100		200		400		600	
	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p
5,000	.80	1.8	1.5	3.5	2.0	4.6	3.5	8.0	5.0	12	-	-
10,000	1.0	2.3	1.9	4.4	2.5	5.8	4.4	10.1	7.1	16.4	10	23
15,000	1.2	2.7	2.2	4.9	2.9	6.6	5.0	11.6	8.2	18.8	12	27
20,000	1.3	2.9	2.4	5.4	3.1	7.1	5.5	12	9.0	20.7	13	29
25,000	1.4	3.2	2.6	5.9	3.4	7.8	6.0	13.8	9.7	22.3	14	32
30,000	1.5	3.4	2.7	6.2	3.6	8.3	6.3	14.6	10.3	23.6	15	33
35,000	1.5	3.5	2.9	6.6	3.8	8.7	6.7	15.4	10.8	24.9	15	35
40,000	1.6	3.7	3.0	6.9	4.0	9.1	7.0	16.5	11.3	26	16	37
50,000	1.7	4.0	3.2	7.4	4.3	9.8	7.5	16.5	12.2	28	17	40
60,000	1.8	4.2	3.4	7.8	4.5	11	8.0	17	13	30	18	42
80,000	2.0	4.7	3.8	8.6	5.0	12	8.8	20.3	13	33	20	46
100,000	2.2	5.0	4.1	9.3	5.4	12	9.5	20	14	35	22	50
150,000	2.5	5.8	4.6	11	6.1	14	10.9	25	16	40	25	57
200,000	2.8	6.3	5.1	12	6.8	16	11	25	19	45	27	63

Table 6 - Fusibles A4J de Classe J à 600VCA, facteur de puissance de 15%

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères											
	Par calibre de fusible en ampères											
	30		60		100		200		400		600	
	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p
5,000	.85	2.0	1.4	3.2	2.0	4.6	3.1	7.2	4.5	10	5.0	12
10,000	1.1	2.5	1.8	4.4	2.8	6.4	3.6	8.2	5.7	13	8.7	20
15,000	1.2	2.8	2.0	4.6	2.9	6.6	4.1	9.4	6.5	15	9.9	23
20,000	1.4	3.1	2.4	5.1	3.2	7.3	4.5	10	7.1	16	11	25
25,000	1.5	3.4	2.4	5.5	3.8	8.7	5.3	12	7.7	18	12	27
30,000	1.6	3.6	2.5	5.8	4.0	9.2	5.5	13	8.2	19	13	29
35,000	1.6	3.7	2.7	6.2	4.2	9.7	5.9	14	8.6	20	13	30
40,000	1.7	3.9	2.8	6.4	4.5	10	6.0	14	9.0	21	14	32
50,000	1.8	4.2	3.0	6.9	4.7	11	6.1	14	9.7	22	15	34
60,000	2.0	4.5	3.2	7.4	5.0	11	6.5	15	10	23	16	36
80,000	2.2	4.9	3.5	8.1	5.5	12	7.1	16	11	25	17	40
100,000	2.3	5.3	3.8	9.5	6.0	14	7.7	18	12	28	19	43
150,000	2.7	6.1	4.7	10.9	6.8	16	8.8	20	14	32	21	49
200,000	2.9	6.7	4.8	11	7.5	17	9.7	22	15	35	24	54

## COURANTS DE POINTE RMS SYMÉTRIQUES APPARENT

**Table 7 - Fusibles AJT de Classe J à 600VCA, facteur de puissance de 15%**

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères											
	Par calibre de fusible en ampères											
	30		60		100		200		400		600	
	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p
5,000	.79	1.8	1.2	2.8	1.8	4.0	3.1	7.0	4.8	11	5.0	12
10,000	1.0	2.3	1.6	3.6	2.2	5.1	3.8	8.8	6.0	14	8.3	19
15,000	1.2	2.6	1.8	4.1	2.5	5.8	4.4	10	6.9	16	9.5	22
20,000	1.3	2.9	2.0	4.5	2.8	6.4	4.8	11	7.6	18	11	24
25,000	1.4	3.1	2.1	4.8	3.0	6.9	5.2	12	8.2	19	11	26
30,000	1.4	3.3	2.2	5.1	3.2	7.4	5.5	13	8.7	20	12	28
35,000	1.5	3.5	2.4	5.4	3.4	7.7	5.8	13	9.1	21	13	29
40,000	1.6	3.7	2.5	5.6	3.5	8.1	6.1	14	9.6	22	13	30
50,000	1.7	3.9	2.7	6.1	3.8	8.7	6.6	15	10.3	24	14	33
60,000	1.8	4.2	2.8	6.4	4.0	9.2	7.0	16	11	25	15	35
80,000	2.0	4.6	3.1	7.1	4.4	10	7.7	18	12	28	17	38
100,000	2.2	4.9	3.3	7.6	4.8	11	8.3	19	13	30	18	41
150,000	2.5	5.7	3.8	8.7	5.4	12	9.5	22	15	34	21	47
200,000	2.7	6.2	4.2	9.7	6.0	14	10.4	24	16	37	23	59

**Table 8 - Fusibles A6T de Classe T à 600VCA, facteur de puissance de 15%**

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères													
	Par calibre de fusible en ampères													
	30		60		100		200		400		600		800	
	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p
5,000	.62	1.4	1.2	2.8	1.6	3.8	2.6	6.0	4.2	9.7	5.0	12	5.0	12
10,000	.78	1.8	1.5	3.5	2.1	4.8	3.3	7.5	5.3	12	8.2	19	10	22
15,000	.89	2.1	1.7	4.0	2.4	5.4	3.7	8.6	6.1	14	9.4	22	11	26
20,000	.98	2.3	1.9	4.4	2.6	6.0	4.1	9.5	6.7	15	10	24	12	28
25,000	1.1	2.4	2.0	4.8	2.8	6.5	4.4	10	7.2	17	11	26	13	31
30,000	1.1	2.6	2.2	5.0	3.0	6.9	4.7	11	7.7	18	12	27	14	32
35,000	1.2	2.7	2.3	5.3	3.1	7.2	5.0	11	8.1	19	12	29	15	34
40,000	1.2	2.9	2.4	5.6	3.3	7.5	5.2	12	8.5	19	13	30	16	36
50,000	1.3	3.1	2.6	6.0	3.5	8.1	5.6	13	9.1	21	14	32	17	38
60,000	1.4	3.3	2.8	6.4	3.8	8.6	5.9	14	9.7	22	15	34	18	41
80,000	1.6	3.6	3.0	7.0	4.1	9.5	6.5	15	11	25	16	38	20	45
100,000	1.7	3.9	3.2	7.5	4.5	10	7.0	16	11	26	18	40	21	48
150,000	1.9	4.4	3.8	8.6	5.1	12	8.1	19	13	30	20	46	24	55
200,000	2.1	4.9	4.1	9.5	5.6	13	8.9	20	14	33	22	51	27	61

**Table 9 - Fusibles A3T de Classe T à 300VCA, facteur de puissance de 15%**

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères															
	Par calibre de fusible en ampères															
	30		60		100		200		400		600		800		1200	
	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p
5,000	.53	1.2	.95	2.2	1.4	3.1	2.0	4.6	3.0	6.9	4.5	10	5.0	12	5.0	12
10,000	.66	1.5	1.2	2.8	1.7	3.9	2.5	5.8	3.8	8.7	5.6	13	7.2	16	9.3	21
15,000	.76	1.7	1.4	3.2	2.0	4.5	2.9	6.6	4.4	10	6.4	15	8.2	19	11	24
20,000	.83	1.9	1.5	3.5	2.1	4.8	3.1	7.1	4.8	11	7.0	16	9.0	21	12	27
25,000	.90	2.1	1.6	3.7	2.3	5.3	3.4	7.8	5.2	12	7.6	17	9.7	22	13	29
30,000	.96	2.2	1.7	3.9	2.5	5.6	3.6	8.3	5.5	13	8.1	19	10	24	13	31
35,000	1.0	2.3	1.8	4.1	2.6	6.0	3.8	8.7	5.8	13	8.5	20	11	25	14	32
40,000	1.1	2.4	1.9	4.4	2.7	6.2	4.0	9.2	6.0	14	8.9	20	11	26	15	34
50,000	1.1	2.6	2.1	4.7	2.9	6.7	4.3	9.9	6.5	15	9.6	22	12	28	16	37
60,000	1.2	2.8	2.2	5.1	3.1	7.1	4.5	10	6.9	16	10	23	13	30	17	39
80,000	1.3	3.1	2.4	5.5	3.4	7.8	5.0	12	7.6	17	11	26	14	33	19	43
100,000	1.4	3.3	2.6	6.0	3.7	8.4	5.4	12	8.2	19	12	28	15	35	20	46
150,000	1.6	3.7	3.0	6.8	4.2	9.7	6.1	14	9.4	22	14	32	18	41	23	53
200,000	1.8	4.1	3.3	7.5	4.6	11	6.8	16	10	24	15	35	19	45	25	58

COURANTS DE POINTE RMS SYMÉTRIQUES APPARENT

Table 10 - Fusibles A2K de Classe RK1 à 250VCA, facteur de puissance de 15%

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères											
	Par calibre de fusible en ampères											
	30		60		100		200		400		600	
	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$
5,000	.61	1.4	1.4	3.2	1.7	4.0	2.9	6.7	4.4	10	5.0	12
10,000	.77	1.8	1.7	4.0	2.2	5.0	3.7	8.5	5.5	13	7.4	17
15,000	.88	2.0	2.0	4.6	2.5	5.8	4.2	9.7	6.3	14	8.5	19
20,000	.97	2.2	2.2	5.0	2.8	6.3	4.6	11	6.9	16	9.3	21
25,000	1.1	2.4	2.4	5.4	3.0	6.8	5.0	12	7.4	17	10	23
30,000	1.1	2.6	2.5	5.8	3.2	7.3	5.3	12	7.9	18	11	25
35,000	1.2	2.7	2.6	6.0	3.3	7.7	5.6	13	8.3	19	11	26
40,000	1.2	2.8	2.8	6.3	3.5	8.0	5.9	13	8.7	20	12	27
50,000	1.3	3.0	3.0	6.8	3.8	8.6	6.3	14	9.4	22	13	29
60,000	1.4	3.2	3.2	7.2	4.0	9.2	6.7	15	10	23	13	31
80,000	1.5	3.5	3.5	8.0	4.4	10	7.4	17	11	25	15	34
100,000	1.7	3.8	3.7	8.6	4.7	11	7.9	18	12	27	16	37
150,000	1.9	4.4	4.3	9.8	5.4	12	9.1	21	14	31	18	42
200,000	2.1	4.8	4.7	11	6.0	14	10	23	15	34	20	46

Table 11 - Fusibles A2D de Classe RK1 à 250VCA, facteur de puissance de 15%

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères											
	Par calibre de fusible en ampères											
	30		60		100		200		400		600	
	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$
5,000	.77	1.8	1.4	3.2	2.0	4.6	3.2	7.3	5.0	12	5.0	12
10,000	.97	2.2	1.8	4.0	2.5	5.8	4.0	9.2	6.4	15	8.0	18
15,000	1.1	2.6	2.0	4.6	2.9	6.6	4.6	11	7.3	17	9.2	21
20,000	1.2	2.8	2.2	5.1	3.2	7.3	5.0	12	8.1	19	10	23
25,000	1.3	3.0	2.4	5.5	3.4	7.9	5.4	12	8.7	20	11	25
30,000	1.4	3.2	2.5	5.8	3.6	8.3	5.8	13	9.2	21	12	27
35,000	1.5	3.4	2.7	6.1	3.8	8.8	6.1	14	9.7	22	12	28
40,000	1.5	3.5	2.8	5.7	4.0	9.2	6.4	15	10	23	13	29
50,000	1.7	3.8	3.0	6.9	4.3	9.9	6.8	16	11	25	14	32
60,000	1.8	4.0	3.2	7.3	4.6	11	7.3	17	12	27	15	34
80,000	1.9	4.5	3.5	8.1	5.0	12	8.0	18	13	29	16	37
100,000	2.1	4.8	3.8	8.7	5.4	12	8.6	20	14	32	17	40
150,000	2.4	5.5	4.3	9.9	6.2	14	9.9	23	16	36	20	46
200,000	2.6	6.0	4.8	11	6.8	16	11	25	17	40	22	50

Table 12 - Fusibles TRS de Classe RK5 à 600VCA, facteur de puissance de 15%

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères											
	Par calibre de fusible en ampères											
	30		60		100		200		400		600	
	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$	$I_{rms}$	$I_p$
5,000	1.7	3.9	3.2	7.4	3.4	7.8	5.0	12	-	-	-	-
10,000	2.1	4.8	4.0	9.2	4.2	9.7	6.2	14	10	23	10	23
15,000	2.4	5.5	4.6	11	4.8	11	7.1	16	12	27	15	35
20,000	2.7	6.2	5.1	12	5.3	12	7.8	18	13	30	18	42
25,000	2.9	6.7	5.5	13	5.7	13	8.4	19	14	32	20	45
30,000	3.1	7.1	5.8	13	6.1	14	8.9	20	15	35	21	48
35,000	3.3	7.6	6.1	14	6.4	15	9.4	22	16	36	22	50
40,000	3.4	7.8	6.4	15	6.7	15	9.8	23	17	38	23	53
50,000	3.7	8.5	6.9	16	7.2	17	11	24	18	41	25	57
60,000	3.9	9.0	7.3	17	7.7	18	11	26	19	43	26	60
80,000	4.3	9.9	8.1	19	8.5	20	12	29	21	48	29	66
100,000	4.6	11	8.7	20	9.1	21	13	31	22	52	31	72
150,000	5.3	12	9.9	23	10	24	15	35	26	59	36	82
200,000	5.8	13	11	25	12	26	17	39	28	65	39	90

## COURANTS DE POINTE RMS SYMÉTRIQUES APPARENT

**Table 13 - Fusibles TR de Classe RK5 à 250VCA, facteur de puissance de 15%**

Courant de court-circuit possible rms sym. Ampères	Courant de pointe en kilo-ampères											
	Par calibre de fusible en ampères											
	30		60		100		200		400		600	
	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p	rms	p
5,000	1.4	3.2	3.0	6.9	3.2	7.4	5.0	12	-	-	-	-
10,000	1.8	4.1	3.8	8.7	4.1	9.4	6.6	15	10	23	10	23
15,000	2.1	4.8	4.4	10	4.7	11	7.6	17	13	29	15	35
20,000	2.3	5.3	4.8	11	5.1	12	8.4	19	14	32	19	44
25,000	2.5	5.6	5.2	12	5.5	13	9.0	21	15	34	21	48
30,000	2.6	6.0	5.5	13	5.9	14	9.6	22	16	37	22	50
35,000	2.7	6.2	5.8	13	6.2	14	10	23	17	38	23	53
40,000	2.9	6.7	6.1	14	6.5	15	11	24	18	40	24	56
50,000	3.1	7.1	6.5	15	7.0	16	11	26	19	43	26	60
60,000	3.3	7.6	7.0	16	7.4	17	12	27	20	46	28	63
80,000	3.6	8.3	7.7	18	8.1	19	13	31	22	51	30	70
100,000	3.9	9.0	8.3	19	8.8	20	14	33	24	55	33	75
150,000	4.4	10	9.4	22	10	23	16	38	27	62	38	86
200,000	4.9	11	11	24	11	26	18	41	30	69	41	95